

ZASADA DZIAŁANIA

Naciśnięcie przycisku włączającego oświetlenie powoduje jednocześnie podanie zasilania na wyłącznik *WS-1S*, który natychmiast zaczyna odliczać nastawiony czas. Po upływie tego czasu następuje wyłączenie oświetlenia i jednocześnie odłączenie zasilania wyłącznika *WS-1S* (wyłącznik schodowy nie pobiera energii elektrycznej w stanie "czuwania").

UWAGA: zaciski wyjściowe "1" i "2" są wewnętrznie zwarte i po zadziałaniu urządzenia pojawiają się na nich napięcie (faza L).

☆☆☆☆☆

WARUNKI GWARANCJI

1. Z.E.POLLIN zapewnia użytkownika o dobrej jakości urządzenia.
2. Okres gwarancji trwa **5 lat** licząc od daty sprzedaży sprzętu nabywcy.
3. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej należy uszkodzony wyrób dostarczyć do producenta z opisem reklamacji – na koszt producenta.
4. Nabywca traci uprawnienia gwarancyjne w przypadku:
 - a) samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych,
 - b) eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi.
5. **Producent nie odpowiada za skutki powstałe w wyniku uszkodzenia się urządzenia.**

☆☆☆

KARTA GWARANCYJNA

.....
Data produkcji

.....
Data sprzedaży

.....
Pieczęć punktu sprzedaży

.....
Podpis sprzedawcy

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYŁĄCZNIK SCHODOWY WS-1S

5 lat
gwarancji




ZASTOSOWANIE i BUDOWA

Wyłącznik schodowy *WS-1S* służy do automatycznego wyłączania oświetlenia np.: klatek schodowych, po upływie nastawionego czasu. Urządzenie wykonane jest w obudowie z tworzywa samogasnącego, do mocowania na szynie 35 mm i wyposażone jest w pokrętko regulacji czasu w zakresie od ok. 20 s do ok. 10 min. *WS-1S* może być przyłączony do instalacji 3-żyłowej lub 4-żyłowej. Urządzenie może współpracować z przyciskami podświetlanymi.


DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230 V 50 Hz	Listwa zaciskowa	4 mm ²
Obciążalność	16 A (rezyst.)	Obudowa	1 moduł
Zakres regul. czasu	ok. 20 s ÷ 10 min		(na szynę 35 mm)
Temperatura pracy	- 25°C ÷ + 45°C	Stopień ochrony	IP 20 / IP 40

SCHEMATY PODŁĄCZENIA



Schemat podłączenia
wyłącznika schodowego *WS-1S*
do instalacji 3-przewodowej



Schemat podłączenia
wyłącznika schodowego *WS-1S*
do instalacji 4-przewodowej